

# SPA 3100

## Amplificador Mezclador 100W



- 5 canales de entradas
- Función de prioridad de Micrófono
- Salida de Pre
- Salidas con baja impedancia y 100-70V
- Circuito de autoprotección
- Potencia: 100W

Siera ofrece soluciones confiables y accesibles en seguridad.

<b>Potencia de salida:</b>	Nominal: 100 W Máxima: 120W
<b>Consumo de potencia en AC:</b>	150W
<b>Distorsión:</b>	<0,1% (1/3 potencia nominal a 1 KHz)
<b>Entradas:</b>	MIC1: 600 Ohms, 2 – 4 mV MIC2: 600 Ohms, 2 – 4 mV MIC3: 600 Ohms, 2 – 4 mV AUX 1: 15K Ohms, 775 mV AUX 2: 15K Ohms, 775 mV
<b>Prioridad activada:</b>	En MIC 1
<b>Respuesta de frecuencia:</b>	80 Hz a 16 KHz +/- 3dB
<b>Controles de tono:</b>	Graves: +/- 10dB at 100 Hz Agudos: +/- 10dB at 15 KHz
<b>Salida a parlantes:</b>	4-16 Ohms, 70V, 100V
<b>Alimentación de red:</b>	220V AC +/-10% 50/60Hz
<b>Peso neto:</b>	10,1 Kg
<b>Peso bruto:</b>	11,3 Kg
<b>Dimensiones:</b>	66 (H) x 484 (W) x 410 (D) mm