

SPA 3220

Amplificador Mezclador con 4 Zonas



- 5 canales de entradas
- 4 Zonas de Parlantes 100v
- Función de prioridad de Micrófono
- Salida de Pre
- Entrada de Amplificador
- Salida con baja impedancia
- Circuito de autoprotección
- Potencia: 220W

Siera ofrece soluciones confiables y accesibles en Seguridad Electrónica, CCTV, Control de Accesos, Intercomunicadores y Audio Profesional.

Potencia de salida:	Nominal: 220 W Máxima: 250 W
Consumo de potencia en AC:	300 W
Distorsión:	<0,1% (1/3 potencia nominal a 1 KHz)
Entradas:	MIC1: 600 Ohms, 2-4 mV MIC2 : 600 Ohms, 2-4 mV MIC3: 600 Ohms, 2-4 mV AUX 1: 15K Ohms, 775 mV AUX 2: 15K Ohms, 775 mV
Prioridad activada:	En MIC 1
Respuesta de frecuencia:	80 Hz a 16 KHz +/- 3dB
Controles de tono:	Graves: +/- 10dB at 100 Hz Agudos: +/- 10dB at 15 KHz
Salida a parlantes:	4-16 Ohms, 100V
Alimentación de red:	220V AC +/-10% 50/60Hz
Peso neto:	18 Kg
Peso bruto:	19 Kg
Dimensiones:	66 (H) x 484 (W) x 410 (D) mm