

Guia de configuração do P2P Clever Access 2.0

CONFIGURAÇÃO NO LEITOR

1 - Entre no menu **Comunicação / Ajuste P2P**

Comunicação	
Senha de Comunicação	No
Modo de Transferência de Evento	TCP/IP
Host PC Dir	192.168.001.207
Host PC Port	5005
Ajuste P2P	>

2 - Verifique se o IP do servidor P2P é: **190.64.80.98**, caso contrário, modifique-o.

Ajuste P2P	
Servidor P2P IP	190.64.80.98
Servidor P2P Porta	4000
ID Único Dispositivo	*****
Status do Ligação	Registrado

3 - Pressione **Escape** até sair do Menu.

CONFIGURAÇÃO NO SOFTWARE CLEVER ACCESS 2.0

1 – Leitores / Leitores / Configuração do Equipamento

2 – Novo

3 – Selecionar **Modelo: SAC 3604V2, SAC 3604P o SAC 3722P**

4 – Digite **Direção IP: 190.64.80.98**

5 – Digite **Porta: 4000**

6 – Selecionar **Tipo Conexão: P2P**

7 – Digite sem o hífen e todos juntos o código **UniqueID** (Está no leitor em **Comunicação / Ajuste P2P**).

Ajuste P2P

Servidor P2P IP
190.64.80.98

Servidor P2P Porta
4000

ID Único Dispositivo

Status do Ligação
Registrado

Device Configuration

Search IP

Auto Search New Edit Save Delete Cancel

Double Click for edit and Escape for cancel

No	Model	Name	IPAddress	MachineID	Port	Comm Key	Door Name	Direction	ConnectionType	Device Type	UniqueID
1	SAC3722P	Device 1	190.64.80.98	1	4000	0	MainDoor	IN_OUT	P2P	Attendance...	1234567812345678

8 – Clique em **Salvar**

Após concluir a configuração indicada, a comunicação é estabelecida entre o leitor e o software por P2P, para que você possa começar a usar o software normalmente.

Nota: Caso o leitor inscrito esteja em um **Fuso Horário** diferente do PC com o software Clever Access 2.0 instalado, a opção a seguir deve ser desativada no software: **Definir / definir opção de inicialização / Sincronizar data e hora do dispositivo com data e hora do servidor**. Dessa forma, o software não modifica a hora no leitor.