


Manual de Uso de SAC 3032

1.- Agregar SAC 3032 al software SAC 4000:

Presionar el botón derecho del mouse sobre el icono de TCP/IP y seleccionar “Nuevo Controlador” e ingresar la dirección IP del SAC 3032 y número de serie del equipo (el número de serie está impreso en el adhesivo sobre el controlador SAC 3032), seleccionar el modelo “Elevator”.



2.- Zonas Horarias:

Una vez creado el controlador podremos tener acceso a la configuración de las 32 salidas. Para acceder a esta configuración solo basta con seleccionar el controlador, en la parte inferior del software SAC 4000 tendremos las 32 salidas. Para cambiar el nombre a una salida solo basta con hacer doble clic sobre su número para que se abra la ventana de edición. Para acceder a las zonas horarias presionar botón derecho sobre cualquiera de las 32 salidas y seleccionar "Zona Horaria".

The image shows two screenshots from the SAC 4000 software. The top screenshot displays a dialog box titled "Editar" with a text field labeled "Nombre" containing the number "1". Below the dialog is a grid of 32 numbered cells (1-32) representing door outputs. The bottom screenshot shows the main interface with a table of door outputs. The "Zona horaria" window is open, showing a table with columns for "Ser...", "Inh...", "Nombre", "Tiempo de i...", "Tiempo final", days of the week (1-7), "Festivo", "Modo d...", "Expiración", "Anti...", and "Grupo".

Ser...	Inh...	Nombre	Tiempo de i...	Tiempo final	1	2	3	4	5	6	7	Festivo	Modo d...	Expiración	Anti...	Grupo
1	Si	DoorTime1	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
2	No	DoorTime2	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
3	No	DoorTime3	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
4	No	DoorTime4	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
5	No	DoorTime5	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
6	No	DoorTime6	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
7	No	DoorTime7	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
8	No	DoorTime8	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
9	No	DoorTime9	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
10	No	DoorTime10	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
11	No	DoorTime11	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
12	No	DoorTime12	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
13	No	DoorTime13	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
14	No	DoorTime14	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
15	No	DoorTime15	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0
16	No	DoorTime16	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0

Abrir el tiempo a editar haciendo doble clic sobre el mismo.

Ingrese un nombre para este tiempo en el campo "Nombre", seleccione la hora de inicio y fin del período en los campos "Hora de alcance". Seleccione los días donde se va a aplicar en la selección "Fecha de alcance". En el campo "Tipo de verificación" seleccionar el modo de acceso deseado.

Zona horaria

1

Ser...	Inh...	Nombre	Tiempo de i...	Tiempo final	1	2	3	4	5	6	7	Festivo	Modo d...	Expiración	Anti ...	Grupo
1	Si	DoorTime1	0:00:00	23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0

Tempo de zona

Habilitado

Nombre: DoorTime1

Hora de alcance: 0:00:00 - 23:59:59

Fecha de alcance:

Lunes Martes Miércoles Jueves
 Viernes Sábado Domingo Festivo

Modo de verificación: Tarjeta/Huella Habilitar anti-passback

Expiración: 2000-01-01 2000-01-01 significa que no hay l...

Selección de elevación:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Creación de autoridad de acceso:

La "Autoridad" define los lugares y tiempos a los que una o varias personas tendrán acceso. Vamos a tomar como ejemplo a una persona. La persona solo debe acceder a los pisos "1, 2 y 3" por tarjeta. Para definir este acceso hacer clic en el icono "Autoridad". Presionar el botón derecho del mouse y seleccionar "Nuevo".

En el campo "Nombre de autoridad" ingrese un nombre que defina este acceso.

Ir a la pestaña "Elevador" y en la columna "Zona", seleccione su SAC 3032.

En la columna derecha seleccionar las salidas que se habilitarán con esa autoridad y en la parte inferior seleccionar la zona horaria deseada.

Autoridad

Nombre de autoridad: Acceso Empresa

Autoridad Elevador

Zona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
All Door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SAC 3032	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nombre	Rango de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	Festivo	Verifica...	Expiración	Anti ...	Grupo
<input checked="" type="checkbox"/> 0 Tiempo	0:00:00-23:59:59	*	*	*	*	*	*	*	*	Tarje...	2000-01-01	No	0

Ok Cerrar

4.- Creación de la persona.

Ir a “Titular de Tarjeta” y presionar botón derecho del mouse, seleccionar “Nuevo”.

En la ventana “Editar Titular”, ingresar los datos del usuario. Una vez finalizado presionar “OK”.

Siera Editar Titular

Usuario: 01
Alias: Marcos
Nombre: Marcos
Género: Hombre
Cumpleaños: 1996-03-30
Activación: 2016-03-30
Expiración: 2026-03-30

Departamento:
Posición:
Nota1:
Nota2:
Teléfono:
Dirección:
Certificado:
E-mail:
Coche:
Nota3:
Nota4:
Foto 1 Foto 2
Archivo
Pegar
USB Video...
Captura
Captura 2
Ok Cerrar

5.- Asignar tarjeta a usuario.

Sobre el “Titular de Tarjeta” creado en el paso anterior, seleccionarlo y presionar botón derecho del mouse y seleccionar “Asignar Tarjeta”.


Ingresar el número de tarjeta en el campo “Tarjeta” o bien en el combo “Puerta” seleccionar el lector para que el campo “Tarjeta” se llene al pasar la tarjeta por el lector.

Siera Asignar tarjeta

Nombre: Marcos
Tarjeta: 0 Puerta: None
Password: ●●●●
Expiración: 2026-03-30 0:00:00
Ok Cerrar

6.- Asignar "Autoridad" a "Titular de Tarjeta".

Sobre el "Titular de Tarjeta" creado en el paso 4, presionar botón derecho y seleccionar "Autoridad" y en el combo "Autoridad", seleccionar alguna de las autoridades ya creadas en el paso 3. Para guardar presione "OK".



7.- Enviar información al controlador.

Toda la programación realizada en el software "SAC 4000" para que se aplique debe ser enviada al controlador. Para esto ir a "Dispositivo", presionar el botón derecho y seleccionar "Actualizar Parámetros" (esto enviará, la configuración del controlador, tiempos, etc), también seleccionar "Actualizar Titulares" (esto enviará todos los usuarios creados).




Diagrama de Instalación:

