

## Instructivo de conexión WIFI/3G en HVR Panther 3.0

**El proceso de conexión a redes Wifi del HVR Panther es muy sencillo, por favor siga los pasos que se mencionan a continuación.**

**1.-** Conecte el módulo USB Wifi a uno de los puertos USB disponibles del Panther 3.0 (*\*Solo módulos compatibles*)

*Nota: Tener en cuenta que el puerto frontal es una réplica de uno de los puertos traseros, por lo que si ya existe un dispositivo conectado ej: mouse pueden quedar en paralelo y dejar de funcionar, si esto ocurre, cambie de lugar uno de los dispositivos USB.*

*Si conecto el módulo Wifi con el HVR encendido deberá reiniciarlo para que reconozca el nuevo dispositivo.*

**2.-** Desde el HVR: Ingrese a “Menú Principal”, “Sistema”, “Servicios de red”, “Wifi”.  
Remotamente: Ingrese a “Configuración”, “Sistema”, “Servicios”, “Wifi”.

**3.-** Verifique que la casilla “Activo” este seleccionada y presione el botón “Busqueda”.  
Se mostrará una lista con todas las redes “Wifi” disponibles.

**4.-** Seleccione la red “Wifi” deseada e introduzca el “Password” de la misma, si es necesario podrá editar la dirección IP, etc.

**5.-** Para finalizar presione “OK”.

Su HVR Panther 3.0 ya está conectado mediante red “Wifi”.

**El proceso de conexión a redes 3G del HVR Panther es muy sencillo, por favor siga los pasos que se mencionan a continuación.**

**1.-** Conecte el módulo USB 3G a uno de los puertos USB disponibles del Panther 3.0 (*\*Solo módulos compatibles*)

*Nota: Tener en cuenta que el puerto frontal es una réplica de uno de los puertos traseros, por lo que si ya existe un dispositivo conectado ej: mouse pueden quedar en paralelo y dejar de funcionar, si esto ocurre, cambie de lugar uno de los dispositivos USB.*

*Si conecto el módulo 3G con el HVR encendido deberá reiniciarlo para que reconozca el nuevo dispositivo.*

**2.-** Desde el HVR: Ingrese a “Menú Principal”, “Sistema”, “Servicios de red”, “Wireless Config”.  
En la ventana de configuración seleccionar:

**Tipo:** Auto

**Wireless AP:** Ingresar el APN del proveedor de datos móviles (consultar APN a su ISP)

**Dial Num:** Ingresar el número de discado, por defecto “ \*99# ”

**Usuario:** Si tiene plan de datos ingrese el usuario de su plan

**Password:** Si tiene plan de datos ingrese el password de su plan

**3.-** Verifique que la casilla “Activo” este seleccionada y presione el botón “OK”.

Para verificar que el equipo está conectado por este medio ir nuevamente a servicio de red y en “Wireless config” ver la ip que se asignó. Al tener IP significa que su HVR ya está conectado mediante “3G”.

\*Módulos compatibles: Wifi (Chip RT3070), 3G (CDMA: EC156, EC1261) (WCDMA: E352, E3131, E173, E176G, E177)