



- Operación autónoma o en Red
- Controla hasta 4 puertas
- Comunicación TCP/IP
- Programación por PC a través de LAN / WAN / INTERNET
- Ilimitada cantidad de Controladores en un sistema.
- Hasta 20.000 Tarjetas
- Función horario
- Anti-Passback
- Interconexión con Sistemas de Detección de Incendio, Alarmas, etc.
- Admite configurar una Red a través de Internet, con controladores en distintas ciudades o países.
- Incluye Software SAC 3000 para administración del sistema.

## Diseñado para aplicaciones de Control de Acceso vía TCP/IP para pequeñas y grandes instalaciones.

<b>Capacidad:</b>	Hasta 20.000 tarjetas comunes Registro de más de 20.000 eventos
<b>Puertas a controlar:</b>	4
<b>Entradas para lector:</b>	4
<b>Entradas para sensor magnético:</b>	4
<b>Entradas para pulsador de salida:</b>	4
<b>Salidas para cerrojo/magnético:</b>	4
<b>Conexión de Red:</b>	RJ45
<b>Admite 3 tipos de ingreso:</b>	Tarjeta de Proximidad Tarjeta de Proximidad + Contraseña Huella Digital + Proximidad
<b>Admite 4 tipos de egreso:</b>	Tarjeta de Proximidad Tarjeta de Proximidad + Contraseña Huella Digital + Proximidad Pulsador manual o sensor de presencia
<b>Leds indicadores:</b>	Encendio (Rojo) Comunicación (Verde)
<b>Alimentación:</b>	12 VDC
<b>Consumo de corriente:</b>	Stand by: 100 mA / En uso: 190 mA
<b>Manejo de Carga de Relay:</b>	10A/120VAC – 7A/240VAC
<b>Llave mecánica:</b>	Si
<b>Rango de temperatura para operar:</b>	-10 / +60°C
<b>Rango de Humedad en el ambiente de trabajo:</b>	10 / 95%
<b>Peso:</b>	2,1 Kg
<b>Dimensiones:</b>	235 x 285 x 75 mm

### Accesorios (no incluidos):

- SAC 3640, Lector de Proximidad EM.
- SAC 3640MF, Lector de Proximidad Mifare.
- SAC 3642, Teclado / Lector de Proximidad EM.
- SAC 3642MF, Teclado / Lector de Proximidad Mifare.
- SAC 3680, Lector de Proximidad para Parking EM.
- SAC 3600, Lector Biométrico.
- SAC 4100, Tarjeta de Proximidad EM.
- SAC 4200, Tarjeta de Proximidad Mifare.
- SAC 4102, Keytag de Proximidad EM.
- SAC 100, Chapa Eléctrica / Cerrojo.
- SAC 600, Chapa Electromagnética 600 lbs / Cerrojo Electromagnético 600 lbs.
- SAC 1200, Chapa Electromagnética 1200 lbs / Cerrojo Electromagnético 1200 lbs.