

Programación SAC 3600 V2.0

Creación de Usuario "Master"

Nota: El usuario master es únicamente para programación del lector y su huella no aparecerá en el registro de huellas del SAC 3000. Puede haber hasta 5 usuarios master los cuales van desde el FP: 1 al 5.

Una vez creado el usuario "Master" para ingresar a la programación se solicitará su huella.

En caso de no contar con alguna de las huellas "Master" será posible ingresar a la programación del lector en modo emergencia.

Quitar la tapa trasera y dejar presionado el pulsador "Admin" (el cual se encuentra cerca de la parte superior de las placas), luego presionar la tecla "*" para acceder al menú de configuración. Crear un nuevo usuario "Master".

1.- Presione la tecla "*" por 5 seg.

Se mostrara en la pantalla: 1 F.P Manage
2 Data Set

2.- Presione la tecla "#" para acceder al menú "Finger".

Se mostrara en la pantalla: 1 Enroll FP
2 Delete FP

3.- Presione la tecla "#" para acceder al menú "Enroll".

Se mostrara en la pantalla: Input ID:

4.- Ingresar el dígito "1" (master 1) y presionar la tecla "#". Se mostrara en la pantalla:
Reg Admin?

5.- Presionar la tecla "#" para guardar en el "Master" y posteriormente ingresar la huella deseada para el usuario "Master" tres veces.

6.- Para Salir Presionar la tecla "*" repetidas veces.

Creación de Usuario por Huella

Nota: El FP del usuario tiene que tener como mínimo 4 dígitos, ej: 1234.

Si se introduce 0123 el sistema solo tomará 123.

1.- Presione la tecla "*" por 5 seg. Ingresar la huella del usuario "Master" si está habilitado.

Se mostrara en la pantalla: 1 F.P Manage
2 Data Set

2.- Presione la tecla "#" para acceder al menú "Finger".

Se mostrara en la pantalla: 1 Enroll FP
2 Delete FP

3.- Presione la tecla "#" para acceder al menú "Enroll".

Se mostrara en la pantalla: Input ID:

4.- Ingresar los dígitos que se quiera que identifique a este usuario ej: 12345678 y presionar la tecla "#".

Se mostrara en la pantalla: Reg user?

5.- Presionar la tecla “#” para guardar el usuario y posteriormente ingresar la huella deseada para el usuario tres veces.

6.- Para Salir Presionar la tecla “*” repetidas veces

Habilitar el acceso por Tarjeta y Huella (Solo para uso autónomo del lector)

1.- Presione la tecla “*” por 5 seg. Ingresar la huella del usuario “Master” si está habilitado.

Se mostrara en la pantalla: 1 F.P Manage
2 Data Set

2.- Presione la tecla “3” para ir al menú “Device set” y luego la tecla “#” para acceder.

Se mostrara en la pantalla: 1 Time Date
2 Backlight

3.- Presione la tecla “4” para ir al menú “Logic Set” y luego la tecla “#” para acceder.

Se mostrara en la pantalla: 1. Cardo or FP
2. Card and FP

4.- Presione la tecla “2” y luego la tecla “#” para establecer el modo de trabajo en “Card and FP”.

5.- Para Salir Presionar la tecla “*” repetidas veces

Creación de Usuario por Tarjeta y Huella

1.- Presione la tecla “*” por 5 seg. Ingresar la huella del usuario “Master” si está habilitado.

Se mostrara en la pantalla: 1 F.P Manage
2 Data Set

2.- Presione la tecla “#” para acceder al menú “Finger”.

Se mostrara en la pantalla: 1 Enroll FP
2 Delete FP

3.- Presione la tecla “#” para acceder al menú “Enroll”.

Se mostrara en la pantalla: Input ID:

4.- Pase por el lector la tarjeta que quiera asignar a la huella. Una vez que se lee la tarjeta se mostrara en pantalla los dígitos que definen a la tarjeta. Presione la tecla “#”.

Se mostrara en la pantalla: Reg user?

5.- Presionar la tecla “#” para guardar el usuario y posteriormente ingresar la huella deseada para el usuario tres veces.

6.- Para Salir Presionar la tecla “*” repetidas veces

Nota: En caso de trabajar con un controlador de la línea SAC 3000, el ingreso se podrá hacer por huella y password. Esta función se deberá configurar en el software “SAC 3000” en la creación de “tiempos de pase”.